

SKNET MONSTER X LIVE

ユーザーズガイド SK-MVXL Version1.1




はじめに

この度はエスケイネット株式会社、ハイビジョン配信ユニット「MonsterX Live」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品はHDカメラやマイクを接続してパソコンでストリーミング配信を行なうことが出来る商品です。本製品をご利用いただくにあたって、本書をよく読み正しくお使いください。本書はお読みいただいた後も、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

1

セットアップ

1. パソコンのUSBポートにMonsterX LiveのUSBケーブルを接続します。



2. USBケーブルを接続した時にMonsterX Live本体上面にある電源ランプが約15秒ほど点滅します。電源ランプの点滅が終わり、点灯したら起動完了です。
パソコンのデスクトップ上に「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」というメッセージが表示された後、「デバイスを使用する準備ができました」というメッセージが表示されます。

(Windows 7の場合)



(Windows XPの場合)



3. これでセットアップは完了となります。
MosnsterX LiveにHDカメラやマイクを接続して、サードパーティアプリケーションをお使い頂き動画配信をお楽しみ下さい。

※サードパーティアプリケーションで本製品で使用する際は、各アプリケーションの設定で、右記の通りデバイスを設定して下さい。

(Windows 7)

ビデオデバイス	MonsterX-Live video
オーディオデバイス	デジタルオーディオインターフェース (MonsterX-Live audio)

(Windows XP)

ビデオデバイス	USB ビデオデバイス
オーディオデバイス	MonsterX-Live audio

ご注意

※MosnsterX Liveの電源ランプが点滅から点灯になってからサードパーティアプリケーションを起動して下さい。

3

パッケージ内容物の確認

お買い上げいただきましたパッケージの中に、右記の物が含まれていることを確認してください。製品には万全を期していますが、万一欠品などお気付きの点がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまでご連絡ください。

MonsterX Live 製品本体	× 1
USB 接続ケーブル	× 1
ユーザーズガイド(本書)	× 1
保証書/ユーザー登録はがき	× 1


※本製品に動画配信用アプリケーションソフトウェアは同梱されておりません。
お客様自身でご用意お願い致します。

各部名称



※マイクをご使用の際は、マイクジャックにマイクを接続すると音声入力自動的にHDMIからマイクに切り替わります。

接続構成例



2

弊社HPの下記URLダウンロードページより 各ユーティリティがダウンロードできます。
<http://www.sknet-web.co.jp/download/application.html>

- 各ユーティリティの機能は下記のとおりです。
- 入力映像のプレビュー表示、音声出力
 - 出力解像度(720p, 480p)の切替
 - ファームウェアのアップデート

補足：パソコンがMonsterX Liveを正常に認識しているかを確認する方法

(Windows 7の場合)

デバイスマネージャーのイメージングデバイスに「MonsterX-Live video」、サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラに「MonsterX-Live audio」と表示されます。



Windows 7の場合

(Windows XPの場合)

デバイスマネージャーのイメージングデバイスに「USB ビデオデバイス」、サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラに「USBオーディオデバイス」と表示されます。



Windows XPの場合

※デバイスマネージャーにMonsterX Liveが表示されてない、またはMonsterX Live本体の電源ランプが点灯していない場合は、USBケーブルの抜き差しや他のUSBポートに挿してどうかお試し下さい。

4

製品仕様

●仕様

外形寸法	155 x 120 x 30 （mm）
質量	約200g
電源	USB/バスパワー
映像入力	HDMI
音声入力	HDMI、ステレオミニピン マイク(自動切替)
インターフェイス	USB2.0
入力解像度	1080p 60fps、1080p 24fps、1080i 60field、720p 60fps、480p 60fps
出力解像度	480p、720p
コーデック	Motion JPEG

●動作環境

対象OS	Windows(R)7 （ 32Bit/64Bit） / Windows(R)XP （SP2以降32Bit） 各OSとも日本語版のみ対応
CPU	Pentium4 1.0GHz以上
メインメモリ	1GB以上(2GB以上推奨)

※ 上記環境全てでの動作を保証するものではありません。
※ USB ハブを経由して接続すると認識されないなど正しく動作しない場合があります。
製品はパソコンのUSB ポートに直接接続してご利用ください。
※入力映像の解像度より大きな解像度でのキャプチャーはできません
※HDCPによる映像・音声はプレビューおよびキャプチャーできません。
※本製品を使用してテレビやビデオの映像・音声の記録・配信を行う場合は個人で楽しむ場合を除き、著作権を侵害することとなります
※本製品に動画配信用のアプリケーションソフトウェアは同梱されておりません。お客様自身でご用意をお願い致します
※本製品は著作権保護された映像は取り込めません。
※本製品を使用して作成した著作物に関して弊社は一切責任を負いかねます
※本製品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合があります。
※初期不良を除く、動作環境などの相性による返品は致しかねます。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※本パッケージに使用している画像はイメージです。
※製品に関するサポートをお受けになるには、ユーザー登録が必要です。
※サポート対応は日本国内での使用に限ります。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にご利用いただくために、下記の事項をお守りください。

- 本製品および本書は、エスケイネット株式会社の著作物です。本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、改変することは法律で禁じられています。
- 本製品および本書の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品を使用した結果の他への影響に関して、弊社では一切の責任を負いかねます。本製品をご利用頂いた時点で、ご了承頂いた事とさせていただきます。
- 本製品は「外国為替および外国貿易法」に基づき日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関する設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またはこれらに組み込まれて使用されるように意図されていません。これらの設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障などにより、人身事故、火災事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災炎症対策設計や誤作動防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- お客様は本製品およびその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
- 分解や改造しての使用は、感電や火災・接続機器への損傷の原因となりますので、絶対にしないでください。
- 高温多湿の場所では使用しないでください。
- 車の中などの高温や寒冷になる場所に長時間放置しないでください。
- 炎天下や冷暖房器具などの送風口近くに設置すると、本体が高温になりやけどや故障の原因となります。これらの場所では使用しないでください。
- お子様の手の届かないよう充分にご注意ください。
- 強い衝撃を与えたり、投げたり、濡らしたりしないでください。
- 製品に付属または弊社より提供されるアンテナやアクセサリ以外のものは接続しないでください。
- 本製品のサービスおよびサポートは日本国の使用に限ります。本製品を日本国外で使用された場合本製品に関する日本国外への技術サービス、およびアフターサービスなどは行っておりませんのであらかじめご了承ください。

困った時に

本製品を使用する際に、困ったときやおかしいなと思ったときは下記内容をご確認ください。また、弊社ホームページ（www.sknet-web.co.jp）にも製品に関する最新情報を掲載しています。こちらも是非一度ご覧ください。

- Q：HDMI 接続した機器の映像が表示されない。**
- A1：**パソコンがMonsterX Liveを正しく認識しているかどうか確認してください。(P.4参照)
- A2：**MonsterX Live Utilityで映像が表示されるかお試し下さい。
※MonsterX Live Utilityは弊社HPよりダウンロードしてご利用下さい。(P.4参照)
- A3：**入力映像がMonsterX Liveが対応している解像度が確認してください。
- A4：**入力映像がHDCP 保護されていないかどうか確認ください。HDCP による映像・音声はプレビュー及び録画することはできません。
- A5：**ご使用のアプリケーションを再起動してどうかお試し下さい。
- A6：**USBケーブルを抜き差しして MonsterX Liveを再起動してどうかお試し下さい。

- Q：MonsterX Liveをパソコンに接続しても本体電源ランプが点灯しないまたはパソコンが認識しない。**
- A：**他のUSBポートに接続してどうかお試し下さい。それでも症状が改善されない場合はサポートセンターにお問合せ下さい。

製品に関する問合せ

製品に関するご意見、ご質問およびユーザーサポートは下記へお電話またはFA Xでご連絡ください。お問い合わせの内容によっては、ご回答に多少お時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

エスケイネットサポートセンター

FAX 045-470-3609 24 時間受付いたします

TEL 045-470-3973 13:00 ～ 17:00（土日祝日を除く）

- 製品に関するお問い合わせ**
- サポートセンターにご連絡いただく際は迅速に対応できるよう、下記内容をあらかじめご確認ください。

- ◎ お客様のお名前・ご住所・連絡先お電話番号およびFAX番号
- ◎ ご使用の弊社製品名
- ◎ ご使用のパソコンのメーカー及び型名
- ◎ ご使用のWindowsOS (XP、7)
- ◎ ご使用のグラフィックカードの型名
- ◎ ご使用のモニターの型名
- ◎ 症状(現象や現象の発生する手順などできるだけ詳細に)

ユーザー登録について

製品に関するユーザーサポートをお受けになる際には、ユーザー登録が必要です。
ユーザー登録をされていない場合は、サポート対応をお断りする場合もございます。あらかじめご了承の上、ご登録いただけますようお願いいたします。
ユーザー登録は弊社ホームページか、製品に付属しているユーザー登録はがきに必要事項をご記入の上切手を貼って投函してください。

http://www.sknet-web.co.jp/

- 製品に関する最新の情報**
- 製品に関する詳しい情報を、弊社ホームページで公開しています。また、最新のドライバやアプリケーションのアップデート、よくあるお問い合わせなども随時掲載しています。製品のご利用でお困りの際には、まずはホームページをご確認下さい。