

※「管理者」権限を持つユーザーアカウントにて作業を行ってください。 ※ 一部画像内の文字・表記が、実際の画面と異なる場合があります。

【 デバイスドライバの再インストール 】

1. 「MonsterTV HDU」を、パソコンに接続します。

Windows「スタート」マークから「コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします



━_①「スタート」をクリックします。

2. 表示される画面 左のタスクメニューから「デバイスマネージャ」をクリックします。



3.「デバイスマネージャ」画面が表示されます。



「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」の欄に、 「SKNET HDTV BDA device」が表示されているか。 「ヒューマンインターフェイスデバイス」の欄に、

「SKNET HDTV USB Remote Control driver」が表示されて いる事をご確認ください。 4.「SKNET HDTV BDA device」を右クリックし、「削除」を選択します。

ドライバ ソフトウェアの更新(P)
無効(D)
削除(U)
ハードウェア変更のスキャン(A)
プロパティ(R)

5. デバイスのアンインストールの確認画面が表示されます。「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」にチェックを いれ、「OK」ボタンをクリックします。自動的にデバイスドライバが削除されます。

アンインストールの)確認		X
SKNET HDTV BDA	A device		
テムからこのデバイスを削	削除しようとして	こいます。	
የብスወドライバ ソフトウ	ェアを削除する)	
			キャンヤル
	アンインストールの SKNET HDTV BDA テムからこのデバイスを マイスのドライバ ソフトウ	アンインストールの確認 SKNET HDTV BDA device テムからこのデバイスを削除ましようとして バイスのドライバ、ソフトウェアを削除まする	アンインストールの確認 SKNET HDTV BDA device テムからこのデバイスを削除しようとしています。 バイスのドライバンワトウェアを削除する

6. 次に「SKNET HDTV USB Remote Control driver」を右クリックし、「削除」を選択します。

7. デバイスのアンインストールの確認画面が表示されます。「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」にチェックを いれ、「OK」ボタンをクリックします。自動的にデバイスドライバが削除されます。



8.「MTVHDU_071203」フォルダ内の「DriverRemover」フォルダを開きます。

		- • · ×
	★ 4 検索	۶
🎍 整理 👻 📰 表示 👻 🍪 書詞	き込む	0
お気に入りリンク	名前 更新日時	» ^
 ドキュメント ピクチャ 	DriverRemover ファイル フォルダ	H
詳細 >> フォルダ	MonsterTV HDU_071203	
 ▶ パブリック ▲ ▲ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ > 	readme テキスト ドキュメント 5.32 KB	
11 個の項目		1

9.「DriverRemover.exe」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから「管理者として実行」をクリックします。



- 10.「このファイルを実行しますか?」と表示された場合は「実行」をクリックします。
 - ※「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、「続行」をクリックします。

207711	を実行します	p?
	名前: . 発行元 <u>・</u> 種類 〕 発信元 (DU_071121¥DriverRemover¥DriverRemover.exe Sknet Corporation Ltd. アブリケーション C:¥Users¥DELL¥Desktop¥MTVHDU_071121¥MTV 実行(B) キャンセル
🔽 この種業	1のファイルであれ	はおに警告する(₩)
<u> </u>	(ンターネットのフ	たイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピュータに問題

11. 「MonsterTV HD ドライバ削除ユーティリティ」が表示されます。 「削除」ボタンをクリックします。

1) 全てのドライバを削除します。	 全てのドライバを削除します。 削除 状態: オ削除ユーティリティ終了後、パンコンを再起動し最新ドライバをインストールしてください。 終了 再起動) MonsterTV HD ドライ,	(削除ユーティリティ		— X
) 2) 本削除ユーティリティ終了後、パソコンを再起動し最新ドライバをインストールしてください。		1) 全てのドライバを削除しま	:す。 		
2) 本有地ホユーナイリナイが「15、ハンコンを再進動し取新ドライハをインスドールしてへたでい。	2) 本作10ホユーティリティがく」1支、ハフユンで再起動し取新ドライハをインストールしてくたでい。			具新に二 ノバキ クロート・ループ	-/+=-+
	終了 再起動	2) 本則原ユーティリティ於	「後、ハソコノを冉起動し	「厳新トライハをイノストールして	V:2010

12.「状態:」に「削除完了」と表示されたら、「再起動」ボタンをクリックします。

🖉 MonsterTV HD ドライ	/バ 削除ユーティリティ
1) 全てのドライバを削除し	ます。
肖明余	状態: 削除完了
2) 本削除ユーティリティ総	「了後、パソコンを再起動し最新ドライバをインストールしてください。
	終了

自動的にコンピューターが再起動します。

13. 再起動後、自動的にデバイスドライバのインストールウィザードが表示されます。 「ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします」をクリックします。

- 新(しいハードウェアが見つかりました
SKNI ます	ET HDTV のドライバ ソフトウェアをインストールする必要があり
۲	ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします (推奨)(<u>L)</u> このデバイスのドライバ ソフトウェアをインストールする手順をご案 内します。
•	後で再確認します(A) 次回デバイスをプラグ インするときまたはデバイスにログオンすると きに、再度確認メッセージが表示されます。
۲	このデバイスについて再確認は不要です(<u>D</u>) このデバイスは、ドライバ ソフトウェアをインストールするまでは動 作しません。
	キャンセル

※「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、「続行」をクリックします。

14. 「SKNET HDTV のドライバソフトウェアをオンラインで検索しますか」と表示された場合は、 「オンラインで検索しません」をクリックします。

KNET HDTV	のドライバ ソフトウェアをオンラインで検索しますか?
+ はい、常	にオンラインで検索します (推奨)(▲)
このハート	>ウェア用の最新のドライバとアプリケーションが自動的に検索され、コンピュータ コードされます。
→ はい、今	回のみオンラインで検索します(Y)
このデバードされます	イス用の最新のドライバとアプリケーションが検索され、コンピュータにダウンロー 「・
→ オンライ	ンで検索しません(<u>D)</u>
最新のソン	フトウェアが取得されるまでは、デバイスが正しく機能しないことがあります。

15.「SKNET HDTV に付属のディスクを挿入してください」と表示されます。 「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックします。

SKNET HDTV	に付属のディスクを挿入してください
デバイスに付属し ドライバ ソフト	っていたディスクがある場合は、今すぐ挿入してください。そのディスク上で ウェアが自動的に検索されます。
	- 10
A = 17.00	

- 16.「このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした。」と表示されます。
 - 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。

◆ 解決策を確認しま	र् <u>ज</u> (<u></u>)		
テバイスが動作する	5たのに必要な手順かあるかと	つかか確認されます。	
			_
コンピュータを参 ドライバ ソフトウ	照してドライバ ソフトウェン	アを検索します (上級)(<u>B</u>)	1
12002012			

17.「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」と表示されます。 「参照」ボタンをクリックします。



18.「フォルダの参照」画面が表示されます。

「MTVHDU_071203」フォルダを選択し、「OK」ボタンをクリックします。



19.「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」画面に戻ります。 「MTVHDU_071203」フォルダが選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。 ドライバのインストールが開始されます。

デ 新しいいードウェアの特出 - SKNET HDTV	×
コンピュータ上のドライバ、ソフトウェアを参照します。	
次の場所でドライバ ソフトウェアを検索します:	
¥Users¥sknet¥Desktop¥MTVHDU_071130¥MTVHDU_071130 ▼ 参照(氏)	
次へ(N) +4	ンセル)

20.「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました」と表示されます。 「閉じる」をクリックします。



21.「SKNET IR2HID のドライバソフトウェアをオンラインで検索しますか」と表示された場合は、 「オンラインで検索しません」をクリックします。



- 22.「SKNET IR2HID に付属のディスクを挿入してください」と表示されます。
 - 「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックします。



23.「このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした。」と表示されます。 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。



24. 「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」と表示されます。 「MTVHDU_071203」フォルダが選択されていることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。 ※選択されていない場合は「参照」ボタンをクリックして選択してください。

ドライバのインストールが開始されます。



25.「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました」と表示されます。 「閉じる」をクリックします。

このデ	「イス用のソフトウェアは正常にインストールされました。
このデ	イスのドライバ ソフトウェアのインストールを終了しました:
2	SKNET HDTV USB Remote Control driver

26.「デバイスを使用する準備ができました。」と表示されたら、お使いのパソコンの USB ポートから製品を取り外します。



27. 再度お使いのパソコンの USB ポートに製品を取り付けます。(同じ USB ポートに取り付けてください)

※「新しいハードウェアが見つかりました」と表示された場合は、手順 28-31 を飛ばして 32 から続けてください。

28. デバイスマネージャを確認します。

29. 黄色い[!]のついた「SKNET AS11 USB firmware download driver...」を右クリックし、「削除」を選択します。

🛁 デバイス マネージャ	_ _ X
ファイル(E) 操作(A) 表示(⊻) ヘルプ(出)	
🗢 🔿 🖬 🖬 🖬 🕺	
⊕ □ プロセッサ	
🖻 📲 フロッピー ドライブ コントローラ	
⊞ 🖞 マウスとそのほかのポインティング デバイス	
⊕ € = 5	
🕫 🏺 ユニバーサル シリアル バス コントローラ	
Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934	
- Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C	1
🙀 SKNET AS11 USB firmware download driver	
ー USB ルート ハブ	
□ ◆ 記憶域コントローラ	

30. デバイスのアンインストールの確認画面が表示されます。「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」 にチェックをいれ、「OK」ボタンをクリックします。自動的にデバイスドライバが削除されます。

× .				
響告: シスラ	ムからこのデバイ	へえを削除しよう	としています。	
ノ. のデバ	イスのドライバン	フトウェアを削り	हे क	

31. お使いのパソコンの USB ポートから製品を取り外し、再度製品を取り付けます。(同じ USB ポートに取り付け てください)

32.「AUSBDTV のドライバソフトウェアをインストールする必要があります」と表示されます。

「ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします」をクリックします。

※「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、「続行」をクリックします。



33.「AUSBDTV のドライバソフトウェアをオンラインで検索しますか」と表示された場合は、 「オンラインで検索しません」をクリックします。



34. 「AUSBDTV に付属のディスクを挿入してください」と表示されます。 「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックします。



35.「このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした。」と表示されます。 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。



- 36.「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」と表示されます。
 「MTVHDU_071203」フォルダが選択されていることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。
 ※選択されていない場合は「参照」ボタンをクリックして選択してください。
 - ドライバのインストールが開始されます。



37.「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました」と表示されます。 「閉じる」をクリックします。

このデバイス用の)ソフトウェアは正常(こインストールさ	れました。	
このデバイスのド	ライバ ソフトウェア	のインストールを	終了しました:	
SKNET	AS11 USB firmwar	re download driv	er	

38.「デバイスを使用する準備ができました。」と表示されます。



以上でデバイスドライバの再インストール作業は終了です。

【デバイスドライバの確認】

1.「デバイスマーネージャ」を開きます。



「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」の欄に、

「SKNET HDTV BDA device」が表示されているか。

「ヒューマンインターフェイスデバイス」の欄に、

「SKNET HDTV USB Remote Control driver」が表示されている事を ご確認ください。

- 2. 「SKNET HDTV BDA device」をダブルクリックします。
- 3.「バージョン」タブをクリックします。
- 4. 日付が「2007/11/23」、バージョンが「1.7.11.23」となっている事を確認します。※
- 5. 同じく「SKNET HDTV USB Remote Control driver」をダブルクリックします。
- 6.「バージョン」タブをクリックします。
- 7. 日付が「2007/11/23」、バージョンが「1.7.11.23」となっている事を確認します。※

SKNET HDTV BDA deviceのプロノ	(নিশ্	SKNET	HDTV USB Remote (Control driverのプロパティ 🛛 👔 🔀
全般 ドライバ 詳細		全般	ドライバ 詳細	
SKNET HDTV BDA de	evice	2	SKNET HDTV US	SB Remote Control driver
<u> プロバイダ:</u> 5	SKNET INC.		プロバイダ:	SKNET INC.
日付: 5	2007/11/23		日付:	2007/11/23
バージョン: 1	1.7.11.23		バージョン:	1.7.11.23
デジタル署名者: 1	microsoft windows hardware compatibility publisher		デジタル署名者:	microsoft windows hardware compatibility publisher
ドライバの詳細(D) ドライ	イバ ファイルの詳細を表示します。		ドライバの詳細(D	ドライバ ファイルの詳細を表示します。
ドライバの更新(<u>P</u>) この:	デバイスのドライバ ソフトウェアを更新します。		ライバの更新(<u>P)</u>	このデバイスのドライバ、ソフトウェアを更新します。
ドライバを元に戻す(<u>R</u>) ドラ-	イバの更新後にデバイスの認識が失敗する場合、以 インストールしたドライバに戻します。	54	ライバを元に戻す(<u>R</u>)	ドライバの更新後にデバイスの認識が失敗する場合、以 前にインストールしたドライバに戻します。
無効(D) 選択	Rしたデバイスを無効にします。		無効(<u>D</u>)	選択したデバイスを無効にします。
ドラ· ドラ·	イバをアンインストールします(上級者用)。		削除(U)	ドライバをアンインストールします(上級者用)。
1	OK キャンセル			OK キャンセル

以上でデバイスドライバの確認作業は終了です。

※日付及びバージョン表記が異なる場合は、再度デバイスドライバの再インストールをお試しください。

引き続き最新版アプリケーションのインストールを行います。

- 【 最新版アプリケーションのインストール 】
- MonsterTV アプリケーションが起動している場合は、最新版アプリケーションをインストールする前に終了します。 また、タスクバーに MonsterTV アイコンがある場合も終了してください。



2. 「MTVHDU_071203」フォルダ内の、「MonsterTV HDU_071203」アイコンをダブルクリックします。



3.「このファイルを実行しますか?」と表示された場合は「実行」をクリックします。
 ※「ユーザーアカウント制御」が表示される場合は、「続行」をクリックします。

このファイルも	実行しますか?
	名前:DU_071121¥DriverRemover¥DriverRemover.ex 発行元: <u>Sknet Corporation Ltd.</u> 種類: アプリケーション 発信元: C:¥Users¥DELL¥Desktop¥MTVHDU_071121¥MTV. 実行(別) キャンセル
🗷 この種業師	ファイルであれば常に警告する(<u>W</u>)

4. 下の画面が表示されます。「はい」をクリックします。

※表示されるバージョン番号は、インストール済みアプリケーションのバージョンによって表記が異なります。

MonsterTV HD	
MonsterTV HD パージョン 2.2.9515.2 は、 MonsterTV HD パージョン 2.2.9529.1をイ ンをアンインストールする必要があります。 ンをアンインストールしますか?	既にインストールされています。 ンストールする前に既存のバージョ MonsterTV HD の既存のバージョ
	(はい(Y) いいえ(N)

5.「MonsterTV」予約録画アプリケーションが起動している場合や、他のアプリケーションが起動している場合は次の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

以下のアプリケーションは、インストールを続行する。 くだれい。	前に終了して
MonsterTV HD	
G Automatically close applications and attempt to them after setup is complete.	o restart
C Do not close applications. (A Reboot will be rec	quired.)
OK Cancel	1

自動的に古いアプリケーションがアンインストールされます。

6.「MonsterTV HD へようこそ」画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



7. インストール先フォルダの選択画面が表示されます。そのまま「次へ」をクリックします。

🔂 MonsterTV HD セットアップ
保存先フォルダ アプリケーションをインストールする保存先フォルダを選択してください。
セットアップでは、MonsterTV HD 用のファイルを以下のフォルダにインストールします。
別のフォルダにインストールするには、「参照」 ボタンをクリックして別のフォルダを選択 します。
Monster TV HD をインストールしない場合は、「キャンセル」をクリックしてセットアップを 終了してください。
保存先フォルダ
C¥Program Files¥MonsterTVHD¥ 参照 (B)
〈戻る(B <mark>) (次へ(N)〉)</mark> (キャンセル)

8.「アプリケーションのインストール準備をする」画面が表示されます。「次へ」をクリックします。 自動的にアプリケーションのインストールが開始されます。



9. 下記画面が表示されると、アプリケーションのインストールは終了です。「完了」をクリックします。



10.「MonsterTV HD 製品の初期化」画面が表示されます。

MonsterTV HD製品の初期化		MonsterTV HD製品の初期化
MonsterTV HD製品を検出中。。。	\Box	この製品は接続されたパソコンに既に登録されています。[0x9 - 9] 終了

- 11.「この製品は接続されたパソコンに既に登録されています」と表示されたら「終了」をクリックします。
 - ※ 機器の登録が終了していない場合は、「MonsterTV HD の登録が完了しました」と表示されます。

※「MonsterTV HD 製品の初期化」画面が表示されなかった場合は、手動にて登録画面を表示させてください。 Windows「スタート」マークから「すべてのプログラム」-「MonsterTVHD」-「MonsterTV HD の登録」を選択します。

以上で手順は終了です。 コンピューターを再起動し、アプリケーションの起動をご確認ください。